

## Strom-/Spannungsprüfer

### PAN Allrounder 200AD

Einer für alles! Einfach bedienbar wie ein Spannungsprüfer, so vielseitig wie Multimeter & Stromzange; LED- + LCD-Anzeige, 1500V, 200A AC/DC, True RMS

- Kleinspannungen bis 24V: grüne LEDs, gefährliche Spannungen ab 230V: rote LEDs
- Analoge LED und beleuchtbare digitale LCD-Anzeige
- **2-polige Drehfeldanzeige**
- **Kontaktloser Spannungsprüfer 3-stufig (NCV)**
- **1-polige Phasenprüfung mit akustischem Alarm**
- Data-Hold
- Diodentest
- **LED-Taschenlampe**
- **Vibrationsalarm und Signalton für sichere Rückmeldung in jeder Umgebung**
- Autom. Abschaltung

**Lieferumfang:** Prüfkabel, Aufschraub-Kontakthülsen für perfekten Kontakt in Steckdosen, Bedienungsanleitung



| Technische Daten                   | PAN Allrounder 200AD          |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Gleichspannung DC (V =)            | 0,1 V - 1500 V                |
| Wechselspannung AC (V ~)           | 0,1 V - 1000 V                |
| Gleichstrom DC (A =)               | 0,1 A - 200 A                 |
| Wechselstrom AC (A ~)              | 0,1 A - 200 A                 |
| Widerstand (Ω)                     | 1 Ω - 100 kΩ                  |
| Akustischer Durchgangsprüfer (•))) | < 40 Ω / < 500 kΩ             |
| Frequenz (Hz)                      | 1 Hz - 800 Hz                 |
| Genauigkeit (%)                    | 3 % - 5 %                     |
| Zangenöffnung ø                    | 15 mm                         |
| Abmessungen Gerät                  | 197 x 63 x 36 mm              |
| Gewicht (Brutto / Netto)           | 494 / 296 g                   |
| Benötigte Batterie(n):             | 2 x 1,5V AAA                  |
| Messkategorie (CAT)                | CAT III 1000 V / CAT IV 600 V |



PAN Allrounder 200AD Video DE: [PAN Allrounder 200AD Video EN:](#)

